

# SeeSnake® CS10™



Tiskano u SAD-u  
listopad 2011

742-042-652-0A-P3  
Hrvatski: Rev A

## ⚠ UPOZORENJE!

Pročitajte pažljivo informacije o sigurnosti na početku CS10 Vodiča za korisnike prije nego što počnete s uporabom CS10. Nerazumijevanje ili nepoštivanje onoga što je navedeno u odlomku o sigurnosti može dovesti do električnog udara, požara, oštećenja imovine i/ili ozbiljne osobne povrede.

## Počnite ovdje

Ovaj CS10 Kratki vodič za početak pruža pregled funkcija i operacija. Za više detalja, pogledajte priručnik za korisnike priložen uz CS10.

### CS10 komponente



## Korak 1

### Uključivanje CS10

CS10 se može napajati ili putem jedne ili dvije Li-Ion punjive baterije ili pomoću vanjskog kabela za napajanje. Kako bi se smanjio rizik od električnog udara, koristite bateriju kao izborni izvor energije.

### Upute za upotrebu

- Nagnite CS10 malo unatrag zatim ga povucite naprijed na kosi naslon sve dok se ne zaključa na mjestu.
- Oslobodite poklopac pritiskom na narančaste tipke za otpuštanje na obje strane uređaja, zatim podignite poklopac dok se sigurno ne učvrsti na mjestu.
- Ubacite jednu bateriju u CS10 baterijski dok za napajanje ili uključite vanjski kabel za napajanje u standardnu utičnicu.
- Priklučite CS10 na SeeSnake kameru za sustav za pregled.
- Pritisnite Tipku za napajanje za UKLJUČIVANJE CS10 i kamere.
- Ako je potrebno, pritisnite i držite tipku Nula sve dok brojku na brojaču ne svedete na nulu.
- Gurnite glavu kamere kroz liniju. Nastavite s inspekcijskom cijevi prema sljedeći See-Snake Reel upute za korisnike.

### USB Port

Ubacite prijenosnu memoriju u USB port za pohranu slika i videa koje je učitao CS10. CS10 ne može učitati video, Autolog video ili fotografije dok ne uključimo prijenosnu memoriju u USB port. USB LED lampica će biti stalno UKLJUČENA ako je spremna za uporabu.

## Korak 3

### Pregled slika i videa

Za pregled dosjeda pohranjenih na USB prijenosnoj memoriji, pristupite Listi Medija s ekrana Rukovoditelja posla . U Listi medija koristite Tipke sa strelicama i Tipke za Odabir da odaberete medijske dosjewe. Alternativno, pristupite zaslonu Rukovoditelja Posla s glavnog izbornika .

Koristite lijeve i desne tipke sa strelicama za prematanje unaprijed i unazad video ili Autolog snimke.

### Lociranje kamere uporabom Sonde

Ako koristite SeeSnake inspekcijski sustav cijevi sa ugrađenom Sondom, pronađite podzemnu lokaciju kamere uporabom lokatora kao što su RIDGID SR-20, SR-60, Scout™ ili NaviTrack® II.

- Pritisnite Tipku Sonde na CS10 pritiskom na tipke ON/OFF - UKLJUČITE ili ISKLJUČITE.
- Provredite SeeSnake potisni kabel dužine 1,5 m do 3 m [5 ft do 10 ft] u cijev.
- Koristite lokator za pronalaženje položaja Sonde podešavanjem postavki rada Sonde ili skeniranjem u pravcu moguće lokacije Sonde sve dok lokator ne pronađe Sondu.
- Želite li, produžite SeeSnake potisni kabel niz cijev za ponovno lociranje Sonde počevši od posljednje pronađene lokacije.
- Kada pronađete Sondu, koristite pokazatelje lokatora za točno označivanje njene nulte lokacije. Za detaljnije upute o lociranju Sonde, proučite vodič za korisnike za model lokatora koji koristite.

## Korak 2

### Poslovi

CS10 automatski čuva fotografije, video ili Autolog video u zadnjem Poslu na prijenosnoj memoriji. CS10 će otvoriti novi Posao ako on već ne postoji na prijenosnoj memoriji. CS10 će sačuvati medijske datoteke u novoj sesiji na prijenosnoj memoriji kada se memorija izvadi i kada se CS10 isključi.

### Snimanje Autolog Videa

Autolog video učitava visoko komprimirani video inspekcije, ali koristi dosjewe manje veličine od standardnog videa. Pritisnite Autolog Tipku za početak i zaustavljanje snimanja Autolog videa. Autolog LED će se uključiti prilikom Autolog snimanja.

Pritisnite Tipku za potpuno utišavanje mikrofona za ISKLJUČIVANJE mikrofona i za snimanje autolog videa bez zvuka.

Pritisnite Tipku za fotografiju ili Tipku za video za učitavanje dodatnih fotografija ili video snimki visoke rezolucije dok snimate Autolog video.

### Snimanje videa

Pritisnite Tipku za video za prestanak snimanja videa. Video LED na glavnoj tipki će se uključiti tijekom video snimanja.

Video i autolog video mogu se istovremeno i neovisno snimati. Obje vrste video snimanja mogu se započeti i prekinuti bez utjecaja jednog na drugi.

### Fotografiranje

Pritisnite tipke za Fotografiju za fotografiranje.

## Korak 4

### Završavanje pregleda

Zatvorite trenutne Poslove kako biste izradili Izvještaj. Izrada Izvještaja će vam omogućiti pregled svih slika i videa na svakom internet pregledniku.

- Pritisnite Tipku za Rukovoditelja posla .
- Navigirajte za "Izbacivanje USBa."
- Pritisnite tipku za Odabir .
- Kada se ISKLJUČI USB LED svjetlo, uklonite prijenosnu memoriju prije nego što isključite CS10.

### Isporučivanje Izvještaja sa prijenosne memorije

Nakon zatvaranja Poslova i završavanja Izvještaja, uklonite prijenosnu memoriju iz CS10 i ubacite USB portal u računalno za pregled liste dosjea.

Dvostruko kliknite na ime dosjea "report.html" za pregled medija na internet pregledniku. Pritisnite na pregled svakog stavka medija na web pregledniku kako biste vidjeli fotografije u pravoj veličini i za ponovni pregled videa i Autolog videa. Uporabite gumb čitača za "natrag" za povratak na početnu stranicu.

## Kratke Upute

### Simboli za tipkovnicu i sličice

CS10 mala tipkovnica		
	Tipka za napajanje	UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE CS10.
	Tipka za LED osvjetljenje	Pritisnite za prebacivanje gore ili dolje kroz razne razine osvjetljenja ili pritisnite jednom i onda koristite Tipku s strelicama za prolaz kroz razine osvjetljenja.
	Tipka sonde	Uključivanje i isključivanje sonde.
	Tipku za Nulu	Pritisnite tipku za Nulu jednom za namještanje temperature na razinu relativne nule za posredna mjerena. Relativna nula će se pojaviti u zagradama. Pritisnite tipku nula drugi put za zaustavljanje relativne nule i za povratak na stvarno brojanje. Pritisnite i držite tipku nula za ponovno postavljanje.

CS10 glavna tipkovnica		
	Odaberite tipku	Koristi se za izbor stavki iz izbornika.
	Tipke sa strelicama	Koristi se za navigaciju po izbornicima i zaslonima.
	Tipka izbornika	Dozvolite pristup Postavkama, Prikazu, Jezicima i Izborniku medija.
	Tipka za fotografiju	Fotografira
	Autolog tipka	Počinje i zaustavlja snimanje Autolog videa.
	Tipka za Video	Počinje i zaustavlja snimanje videa.
	Tipku za Rukovoditelja Posla	Otvara izbornik kako bi se ručno isključila vanjska memorija, ručno kreirao izvještaj i omogućio pristup raznim datotekama na prijenosnoj memoriji za pregled.
	Tipka za potpuno utišavanje mikrofona	Prebacujte mikrofon s UKLJUČENO na ISKLJUČENO. Kada je UKLJUČENO, LED na tipki za Potpuno utišavanje mikrofona će biti zlatne boje.

Sličice za CS10 monitor		
	Ikona za čuvanje posla	
	Sačuvano na ikoni USB-a	
	Ubacite sličicu prijenosne memorije	
	Greška tipke prijenosne memorije	
	Cijela ikona prijenosne memorije	
	ikona za autolog	
	ikona za čuvanje autologa	
	Video ikona	
	ikona za čuvanje videa	
	ikona za fotografiju	
	ikona za čuvanje fotografije	

### Prilagodite postavke

Pritisnite Tipku izbornika za pristup glavnom izborniku i promijenite slijedeće:

- Boja, kontrast i osvjetljenje ekранa
- Vrijeme/datum
- Jedinica za mjeru
- Video format
- Izabrani jezik
- Prijavite odabrani izbor

Za izlazak iz izbornika nakon promjene postavki, pritisnite tipku Izbornik .

#### Podesite postavke monitora

Pritisnite Tipku izbornika za promjenu boje, kontrasta i osvjetljenje monitora. Koristite gornje i donje tipke sa strelicama za upravljanje postavkama koje želite namjestiti i zatim odaberite tipku za izbor. Zatim koristite Tipke sa strelicama za povećanje ili smanjenje razine odabranih postavki. Pogledajte razine postavki koje se povećavaju i smanjuju na klizaču ispod izbornika.

#### Podesite Format vremena i datuma

Koristite lijeve i desne tipke sa strelicama za klizanje između različitih polja. Polja koja se mogu mijenjati imat će treperavu crvenu pozadinu. Za promjenu formata vremena sa 12 sati i MM/DD/GGG na DD/MM/GGGG, ili koristite tipke sa strelicama gore i dolje ili pritisnite Tipku za Odabir u okviru osvjetljenog polja.

#### Podesite mjerne jedinice

Ako ste povezani s SeeSnake Reel koji sadrži CountPlus sustav za mjerjenje kabela, CS10 će prikazati mjere kabela ili u stopama ili u metrima. Koristite ili lijeve ili desne tipke sa strelicama ili pritisnite Tipku za Odabir za prebacivanje između "stopa", "metara" i "automatski".

#### Podesite Video Format

Odaberite ili MJPEG ili MPEG4 video formate. Koristite lijeve ili desne tipke sa strelicom ili pritisnite Tipku za Odabir za prebacivanje između opcija video formata.

#### Podesite izborni jezik

Za promjenu jezika na CS10, pritisnite tipku izbornika , koristite tipku sa strelicama za gore dolje za navigaciju "Jezik", a zatim pritisnite Tipku za Odabir . U Izborniku jezika, koristite tipke sa strelicama gore i dolje za izbor novog jezika i zatim pritisnite tipku izbornika za odabir.

#### Mjenjanje Izvještaja za kreiranje izbora

CS10 pruža dvije mogućnosti kreiranja Izvještaja: automatski i ručno. Iz Izbornika postavki pritisnite Tipku za Odabir za prebacivanje s "automatskog" na "ručno" CS10 je unaprijed podešen na "Automatsko."

Ako je "Automatska postavka" odabrana, CS10 će automatski kreirati Izvještaj nakon učitavanja medija i nakon izbacivanje prijenosne memorije iz USB porta.

Ako je "Manualno" odabrano, CS10 neće kreirati Izvještaj ako je prijenosna memorija izbačena. Pritisnite Tipku rukovoditelja Posla za ručno kreiranje Izvještaja.

### Kontaktirajte nas

- Posjetite [www.seesnake.com](http://www.seesnake.com) za ažuriranje informacija o proizvodu, dokumentaciji ili videu.
- Posjetite [www.RIDGID.com](http://www.RIDGID.com) ili [www.RIDGID.eu](http://www.RIDGID.eu) za pronađenje lokalnog kontakta za Ridge Tool.
- Kontaktirajte Ridge Odjel za tehničke usluge putem emaila ili na telefon:
  - Email: [rttechservices@emerson.com](mailto:rttechservices@emerson.com)
  - Telefon: +1-800-519-3456 za SAD i Kanadu ili +32 (0) 16 380 280 za Europu.
- Da kontaktirate SeeSnake HQ tim za podršku pošaljite email na [hqsupport@seesnake.com](mailto:hqsupport@seesnake.com).

### Otklanjanje problema

Problem	Moguća greška	Rješenje
Kamera video slike se ne vidi.	Nema napajanja za pregled SeeSnake	Provjerite je li napajanje ispravno uključeno. Pritisnite sklopku na CS10
	Veza nije ispravna.	Provjerite poravnanja ili veze od CS10 do SeeSnake Reel
	18 V Li-Lion baterije su skoro prazne	Napunite baterije. Prebacite se na AC napajanje
Pojavljuje se trepereće upozorenje o razini napunjenoosti baterije	18 V Li-Lion baterije su skoro prazne	Napunite baterije. Prebacite se na AC napajanje
	CountPlus postavke su netočne za Reel ili je kabel trenutno u uporabi	Potvrđite jesu li točne postavke korištene za dužinu, razmjer SeeSnake kabla i SeeSnake Reela
Brojano od pogrešne nulte točke	Brojano od pogrešne nulte točke	Potvrđite mјere od odabrane nulte točke. Namjestite ponovo nultu točku koristeći tipku Nula
Upozorenje o praznoj bateriji na monitoru (CountPlus)	CountPlus baterija je prazna ili skoro prazna	Zamjenite 3.V bateriju u CountPlus (CR2450)
Uključuje se zujalica za praznu bateriju i obje LED lampice svjetle crveno.	18 V Li-Lion baterije su skoro prazne	Napunite baterije. Prebacite se na AC napajanje
Simbol "+" će se pojaviti nakon mjerjenja daljine na monitoru (CountPlus)	Fizička mјera kabela je premašila postavke kabela u skladu sa CountPlus Vodičem za korisnike.	Za potvrdu stvarne dužine instaliranog kabela ponovo instalirajte SeeSnake Reel i postavke kabela u skladu sa CountPlus Vodičem za korisnike.
SOS treperi na LED tipki za napajanje	Nema video signala	Ponovo namjestite vezu za SeeSnake kabelski sustav

### SeeSnake HQ Softver



Ažuriranje softvera za CS10 će biti objavljeno preko SeeSnake HQ.

Pomoću SeeSnake HQ možete organizirati poslove, prilagoditi Izvještaje, kreirati CD/DVD verzije za korisnike i izraditi Izvještaje u različitim formatima za razne metode distribucije. Verzija za ispis izvještaja može biti otisnuta ili poslana emailom kao PDF datoteka. Alternativno, multimedijalni izvještaj se može vidjeti na web pregledniku ili na DVD-u. SeeSnake HQ će vam također omogućiti prijenos izvještaja na RIDGIDConnect, internet uslugu za pohranu i djeljenje inspekcijskih izvještaja. Želite li saznati više o RIDGIDConnectu, posjetite [www.ridgidconnect.com](http://www.ridgidconnect.com). Za potpuni opis pogledajte SeeSnake HQ a kako za upute o korištenju na [www.hq.seesnake.com](http://www.hq.seesnake.com).

Preuzmite najnovije verzije SeeSnake HQ besplatno s [www.hq.seesnake.com](http://www.hq.seesnake.com).

We Build Reputations™

**RIDGID**

**EMERSON**  
Professional Tools

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED.™

© 2011 RIDGID, Inc.